

MROS104-FR

MediaRange Funk-Tastatur und optische 5 Tasten Funk-Maus Set, AZERTY (FR), schwarz

MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unser Set, bestehend aus kabelloser Tastatur und Maus, lässt sich schnell und einfach per USB Empfänger verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Mit über 10 Millionen Tastenanschlägen und Spritzwasserschutz, sind unsere Tastaturen ideal vor äußeren Einwirkungen des Alltags geschützt. Die praktische Höhenverstellung sorgt zusätzlich für mehr Schreibkomfort.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

- Ausführung: Set bestehend aus Funk-Tastatur und optischer 5-Tasten Funk-Maus
- Anschluss: USB 2.0 2.4 GHz Nano-Empfänger; bis zu 10m Sendereichweite
- Stromversorgung USB Nano-Empfänger: DC 5V; USB bus-gespeist
- Frequenzbereich; Frequenzumtastung: 2408 - 2474 MHz; FSK Modulationstechnik
- abgestrahlte Sendeleistung (EIRP): -5dBm (max.)
- max. Antennengewinn; Antennentyp: 0dBi; PCB Antenne
- Kompatibel zu Windows, Mac und Linux; Plug & Play
- Funk-Tastatur mit 107 ultraflachen Tasten
- Tastaturlayout: AZERTY (FR)
- Tastenhöhe: 3mm
- Spritzwassergeschützt; mit praktischer Höhenverstellung für mehr Schreibkomfort
- Haltbarkeit: über 10.000.000 Tastenanschläge
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 449 x 157 x 20mm
- Gewicht: ± 550g (ohne Batterien)
- Stromversorgung Funk-Tastatur: 3.0V - 5mA; benötigt 2x 1.5V Micro AAA Batterien; nicht im Lieferumfang enthalten
- Optische 5-Tasten Funk-Maus inkl. Scroll-Rad; mit Ein-/Ausschalter
- Sensorik, Abtastung und Reaktion: Optischer Sensor mit 800, 1200, 1600 dpi; über DPI-Taste einstellbar; max. Beschleunigung: 10G; max. Geschwindigkeit: 30 IPS; USB-Signalrate: 125Hz
- Haltbarkeit: Maustasten (links/rechts) über 3.000.000 Klicks
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 105 x 68 x 30mm
- Gewicht: ± 60g (ohne Batterien)
- Stromversorgung Funk-Maus: 3.0V - 12mA; benötigt 2x 1.5V Micro AAA Batterien; nicht im Lieferumfang enthalten

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- zum Anschluss an einem Computer oder Laptop
- ideal für das Büro oder Zuhause

Benutzeranleitung | Garantiebedingungen | Anwendungs- und Sicherheitshinweise: Hier

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

können Sie die Benutzeranleitung, Garantiebedingungen sowie Anwendungs- und Sicherheitshinweise für MMediaRange Funk-Tastatur und optische 5 Tasten Funk-Maus Set, AZERTY (FR), schwarz (Art.Nr.: MROS104-FR) herunterladen. Die vollständige Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie hier.

EAN Code Stk.:4260283119769

EAN Code Karton:4260283119776

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de